mediacom

USB-C to HDMI + RJ45 + 2 Porte USB 3.0 + USB-C + Audio




USB-C

5 Gbps
SuperSpeed

Corpo in Alluminio

100W
Power Delivery

Descrizione



1. USB-C
2. USB-C PD
3. Audio
4. HDMI
5. USB-C dati
6. USB 3.0
7. RJ45

SPECIFICHE TECNICHE:

USB Type-C 3.1	**5 Gbps (max)**
USB-C PD	**100W**
Velocità di trasferimento dati (Interfaccia USB 3.1)	**2 x 5 Gbps (max) compatibile con USB 3.0 / 2.0 / 1.1**
HDMI	**4K@30Hz**
RJ45	**10/100/1000 Mbps**
Audio da 3.5 mm	**Uscita audio**

Requisiti di sistema


Il laptop possiede un'uscita USB-C .
Supporta Android 9.1/7.0/6.01, Windows 10/8, MacOS X10.10.0 o di maggiore capacità

Parametri

Porta USB con interfaccia c 3.0	5 Gbps (Max)
Porta USB-C interfaccia PD	100W
Velocità di Trasferimento dati veloce (porta di uscita USB3.0 & USB-C)	5 Gbps (Max), retro-compatibile con USB3.0/2.0/1.1
Risoluzione Video (porta in uscita HD)	Valore massimo 4K UHD (3840*2160@30HZ,1080P/23.98/24/50/59.94/ 60HZ.
Porta 3.5mm uscita audio	Supporto audio
ETHERNET	1000M
Lunghezza	150 mm (±0.5cm)
Modalità :Plug and play	Si

Modo d'uso

1. Inserire la presa maschio della porta USB-C HUB nella USB-C in uscita della USB-C del notebook (controllare se il computer sia in possesso delle funzioni di interfaccia PD• video•audio• funzione di trasferimento).
2. Funzioni Hub USB 3.0/USB 2.0: Collegare smartphone, tablet, disco rigido,mouse,tastiera o altri strumenti periferici della USB all'interfaccia USB A dell' hub. Quando si usa device esterno, ad alto consumo di energia, si consiglia di inserire l'alimentatore PD.
3. Funzioni per alimentare la porta USB-C: Collegare il dispositivo all'adattatore della presa originale USB-C attraverso il cavo USB-C. Quando la hub è in uso, il laptop USB-C che supporta la porta USB (PD) può essere caricata attraverso la porta femmina USB-C.
4. Funzioni di uscita HD : collegare la presa al HDTV al proiettore con il cavo HD e guardare il video su Tv e/o altri schermi esterni.
5. Funzioni Audio: inserire la presa 3.5mm maschio direttamente nella presa audio



Note

1. Contiene solo una porta, non include adattatore di alimentazione, cavi o altri accessori.
2. La porta USB 3.0 USB-A supporta una potenza massima in uscita di 5V 900mAh. E' retro compatibile con le porte USB 2.0/ e 1.1. La porta USB 2.0. La porta USB-A supporta una potenza massima in uscita di 5V con una velocità massima di 480 Mbps ed è compatibile con la porta USB 1.1/1.0.
3. Per assicurare una connessione stabile, non utilizzare questa hub con dispositivi ad alto consumo. Supporta al massimo un disco rigido.
4. Le funzioni PD possono caricare e dare energia solo nei laptop che hanno porta USB- C. La porta USB-C supporta una potenza massima in uscita di 100 W.
5. E' possibile che la porta del laptop della USB-C possa solo fornire segnali dei dati (DisplayPort Alt Mode) ma non supportare l'adattatore di alimentazione della porta USB-C , cioè potrebbe essere utile solo per il trasferimento di dati ma non per caricare il laptop.
6. Deve supportare il display 4K HD e il cavo 4K HD, può raggiungere la risoluzione di 3840x2160P/30Hz 1080p/ 23.98/ 24/ 50/ 59.94/ 60HZ,1080i/ 50/ 59.94/ 60HZ, 720p/50/59.94/60HZ, etc.
7. Si raccomanda l'utilizzo della porta USB 2.0 per collegare la testiera ed il mouse
8. Umidità di esercizio: 10% to 85%RH (non-condensing).
9. Temperatura di conservazione: -10~70 C.
10. Umidità di conservazione: 5% to 90%RH (non-condensing).

Consigli

Per ridurre le interferenze radio della porta USB 3.0, durante la connessione di alcuni laptop wireless procedi in uno dei modi suggeriti qui di seguito:
Opzione 1: collegare il computer ad una rete Wi-Fi 5GHz
Opzione 2: utilizzare dispositivi/ cavi /connettori della porta USB 3.0 schermati di alta qualità Use a high quality shielded USB 3.0 device/cable/connector.

NORMATIVA PER LO SMALTIMENTO

MADE IN CHINA

Smaltimento delle apparecchiature elettriche obsolete

- Avvertenze per lo smaltimento del prodotto su cui è apposto questo simbolo
- Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Lo smaltimento deve avvenire mediante impianti di raccolta specifici predisposti dagli enti pubblici o dalle aziende locali
- Il corretto smaltimento dell'unità non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui

Smaltimento delle batterie/accumulatori

- Questo simbolo, apposto ad es. sulla batteria inclusa nel prodotto, potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg) del cadmio (Cd) e del piombo (Pb) in base al contenuto nella batteria di questo sistema.
- Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Devono essere smaltiti tramite impianti di raccolta predisposti dal governo o dalle autorità locali.
- Il corretto smaltimento della batteria non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui e tutte le specie viventi
- Per informazioni più dettagliate sui modi di smaltimento di batterie ed accumulatori contattare l'ufficio preposto del comune o il servizio di smaltimento rifiuti locale

Con la presente Datamatic Italian Brands S.R.L. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 2014/53/UE (RED)

NOTA BENE:
- La certificazione CE relativa alla normativa 2014/53/UE è disponibile per il download sul sito www.mediacomeurope.it all'interno della scheda prodotto.
- Datamatic Italian Brands S.R.L.- Via Treviso, 35 - 20127 - Milano - Italy - www.mediacomeurope.it

Norme di sicurezza ed avvertenze
- Attenzione: prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all'acqua!
- Per evitare il rischio di incendio o elettrocuzione non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide. Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e riparlo.
- Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione
- Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme in in luoghi polverosi.
- Non provare a riparare il prodotto da soli onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.
- Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.
- Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
- È normale funzionamento del prodotto potrebbe essere altresì da scarichi elettrostatici o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi e utilizzare altrove.
- Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
- Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente.
- Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
- Il design e l' attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
- Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto
- Per dotare di battiera, qualora quando non venissero sostituita o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
- Ove dotato di cuffie un eccessivo volume del suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
- Manomissioni e riparazioni effettuate da società non autorizzate da Mediacom, comporteranno la decadenza automatica della garanzia legale offerta dal produttore e da rivenditore. Puoi utilizzare l'assistenza attraverso un Mediacom Service or dealer che ti ha prodotto venga controllata / riparata da un centro di assistenza Mediacom.
- Dimensione della memoria: la memoria a disposizione dell'utente, e visibile nelle impostazioni del telefono, è inferiore alla memoria totale nominale a causa delle partizioni di memoria per l'archiviazione del sistema operativo e dei software utilizzati per le funzioni del telefono. La memoria effettiva a disposizione dell'utente può variare in base alla versione del sistema operativo, alle app installate ed in seguito all'evoluzione degli aggiornamenti di sistema e delle app.

Avvertenze importanti per la ricarica
- Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione e non lasciare in carica per più di 8 ore. In caso contrario la batteria del telefono potrebbe riportare danneggiamenti, surriscaldamento o esplodere.

- ATTENZIONE -
Temperature operative e di conservazione (per device e charger):
Temperatura ambiente di utilizzo: 0° a 35°C
Temperatura ambiente di conservazione: -10° a 35°C
Non lasciare o conservare il dispositivo in auto. La temperatura delle auto parcheggiate eccedono facilmente questo range di temperature causando danneggiamenti gravi o malfunzionamenti. I danni derivanti da utilizzo al di fuori delle soglie di temperatura indicate non saranno considerati coperti dalla garanzia del prodotto.