
mediacom



Adattatore per viaggi internazionali
con PD da 20W (2 porte USB e 1 porta Type-C)

1

PANORAMICA DEL PRODOTTO



1. Prese multiple
2. Spine US/AU/UK/EU
3. Indicatore LED
   LED fisso: funzionamento normale
   LED spento:
   1. possibile sovraccarico, scollegare un dispositivo e controllare nuovamente l'indicatore di stato.
4. Porta USB-C
5. Porta USB A1
6. Porta USB A2

SPECIFICHE

Modello: MD-T101
Ingresso AC: 100V-250V, 50/60Hz
Tensione nominale: 100-250Vac 10A Max, 2500W Max
Uscita USB-C: 5.0V 3.0A 15.0W, 9.0V 2.22A 20.0W, 12.0V 1.67A 20.0W
Uscita USB-A1/A2: 5.0V 3.0A 15.0W, 9.0V 2.0A 18.0W, 12.0V 1.5A 18.0W
Uscita USB-C + Uscita USB-A1/A2: 5.0V 3.0A 15.0W Max
Uscita DC totale: 20.0W
Dimensioni: 72.5mm x 50mm x 53.7mm
Temperatura di funzionamento: 0 - 40

2

PRESA ADATTA


1. L'adattatore può accettare spine di tipo A, B, C, E, F, G, I, J, L, N.



Si prega di notare che le spine di tipo D, H, K, M e O non sono accettate.



2. L'adattatore può essere inserito nelle prese di tipo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N e O.



3

DISPOSITIVI A DUE POLI SENZA TERRA

Il prodotto è adatto per l'uso con la maggior parte dei dispositivi elettronici fino a 2500W a 250V e 1000W a 100V. Può essere utilizzato con una moltitudine di apparecchiature come laptop, piccoli asciugacapelli da viaggio, ferri da stiro da viaggio, ventilatori elettrici, lampade da tavolo, rasoi elettrici, ecc.



DISPOSITIVI USB

Fotocamera, smartphone, tablet, console di gioco portatile, altoparlante Bluetooth, power bank, ecc.



4

COME USARE L'ADATTATORE

Caratteristiche:
Spine multinazionali integrate selezionabili per adattarsi a tutte le prese in diversi paesi. Interruttore di funzione di sicurezza per garantire una sola spina alimentata.

Attenzione:
Assicurarsi che il pulsante sia riposizionato quando viene spinto fuori e ritratto in basso. Se il pulsante non viene riposizionato, significa che la spina non è stata inserita correttamente e ne influenzerà l'uso normale.
Può essere utilizzata solo una spina alla volta scorrendo la selezione della manopola, le altre spine sono bloccate automaticamente.



Usa la spina USA

Premere leggermente il pulsante e scorrere verso il basso per la spina USA, assicurarsi che le lame di contatto siano girate in posizione parallela.
Riposizionare la spina: premere e tenere premuto il pulsante "USA" per rilasciare e continuare a tirare verso l'alto, fino a quando la spina viene completamente tirata verso l'alto e quindi rilasciare il pulsante; quindi, il pulsante si riposizionerà e bloccherà la spina.

5




Usa la spina AUS

Premere leggermente il pulsante e scorrere verso il basso per la spina AUS, assicurarsi che le lame di contatto siano girate in posizione parallela.
Riposizionare la spina: premere e tenere premuto il pulsante "AUS" per rilasciare e continuare a tirare verso l'alto, fino a quando la spina viene completamente tirata verso l'alto e quindi rilasciare il pulsante; quindi, il pulsante si riposizionerà e bloccherà la spina.



Usa la spina UK

Premere leggermente il pulsante e scorrere verso il basso per la spina UK, tirare fuori il perno di terra isolato dalla custodia.
Riposizionare la spina: premere e tenere premuto il pulsante "UK" per rilasciare e continuare a tirare verso l'alto, fino a quando la spina viene completamente tirata verso l'alto e quindi rilasciare il pulsante; quindi, il pulsante si riposizionerà e bloccherà la spina.



Usa la spina EU

Premere leggermente il pulsante e scorrere verso il basso per la spina EU, assicurarsi che le lame di contatto siano girate in posizione parallela.
Riposizionare la spina: premere e tenere premuto il pulsante "EU" per rilasciare e continuare a tirare verso l'alto, fino a quando la spina viene completamente tirata verso l'alto e quindi rilasciare il pulsante; quindi, il pulsante si riposizionerà e bloccherà la spina.

6

ATTENZIONE

- Scollegare sempre l'adattatore dalla presa quando non in uso. Prima dell'uso, leggere attentamente queste istruzioni! Questo prodotto non converte la tensione (AC-AC), per evitare possibili danni al dispositivo o altri pericoli per la sicurezza, assicurarsi che la presa di corrente che si intende utilizzare abbia la tensione adeguata per alimentare il dispositivo prima di utilizzare questo adattatore.
- Solo per uso interno.
- L'uso improprio può provocare scosse elettriche.
- La lunghezza del cavo USB deve essere inferiore a 3 metri.
- L'adattatore da viaggio è destinato solo per un uso temporaneo e non deve essere utilizzato permanentemente.
- L'inserimento di un adattatore in un altro adattatore deve essere fornito dal produttore.
- Senza messa a terra, questo prodotto è destinato all'uso solo con apparecchiature non messe a terra o a doppio isolamento.

7

COMPATIBLE COUNTRIES

EU PLUG:

A Albania
Algeria
Angola
Argentina
Austria
Azores
B Balearic Islands
Bangladesh
Belgium
Bolivia
Bosnia
Brazil
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
C Cameroon
Canary Island
Cape Verde
Central African Republic
Channel Islands
Chile
Comoros
Congo
Croatia
Cote d' Ivoire
Cyprus
D Denmark
Djibouti
E Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Faeroe Islands
Finland
France
G Gabon
Germay
Gibraltar
Greece
Greenland
Guadeloupe
Guinea
Guinea-Bissau
H Hungary
I Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Israel
Italy
K Kazakhstan
Korea
Kuwait
L Laos
Lebanon
Lithuania
Luxembourg
M Macedonia
Madagascar
Madeira
Mali
Martinique
Mauritania
Mauritius
Monaco
Morocco

8

Mozambique
Myanmar
N Nepal
Netherlands
Niger
Norway
O Oman
P Pakistan
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
R Romania
Russia
Rwanda
S Senegal
Somalia
Spain
Sudan
Suriname
Sweden
Switzerland
Syria
T Thailand
Togo
Tunisia
Turkey
U Uruguay
V Vietnam
Z Zambia

AUS PLUG:

A American Samoa
Argentina
Australia
C China
E El Salvador
F Fiji
G Guatemala
K Kiribati
N Nauru
New Zealand
P Panama
Papua New Guinea
S St. Vincent
T Tajikistan
Tonga
U Uruguay

USA PLUG:

A American Samoa
Anguilla
Antilles
Aruba
B Bahamas
Bangladesh
Barbados
Bermuda
Bolivia
Brazil
C Cambodia
Canada
Cayman Islands
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
E Ecuador
El Salvador
G Guam
Guatemala
Guyana
H Haiti
Honduras

9

J Japan
Jamaica
L Laos
Lebanon
M Maldives
Mexico
Micronesia
Montserrat
N Netherlands
Nicaragua
Niger
O Okinawa
P Panama
Peru
Philippines
Puerto Rico
S St. Vincent
Saudi Arabia
T Tahiti
Taiwan
Thailand
United States
V Venezuela
Vietnam
Virgin Islands(US&British)
Y Yemen

UK PLUG:

B Bahrain
Bangladesh
Bellze
Botswana
Brunei
C Cameroon
Channel Islands
Cyprus
D Dominica
E El Salvador
G Gambia
Ghana
Gibraltar
Grenada
Guatemala
Guyana
H Hong Kong
I Iraq
Ireland
Isle of Man
J Jordan
K Kuwait
L Lebanon
M Macau
Malawi
Malaysia
Maldives
Malta
Mauritius
Myanmar
N Nigeria
O Qman
Qatar
S St. Lucia
St. Vincent
Saudi Arabia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
T Tanzania
U Uganda
United Arab Emirates
United Kingdom
V Vietnam
Y Yemen
Z Zambia
Zimbabwe

10

NORMATIVA PER LO SMALTIMENTO

MADE IN CHINA



- Avvertenze per lo smaltimento del prodotto su cui è apposto questo simbolo
- Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Lo smaltimento deve avvenire mediante impianti di raccolta specifici predisposti dagli enti pubblici o dalle autorità locali.
- Il corretto smaltimento dell'unità non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui



- Questo simbolo, apposto ad es. sulla batteria inclusa nel prodotto, potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg) del cadmio (Cd) e del piombo (Pb) in base al contenuto nella batteria di queste sostanze.
- Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Devono essere smaltiti tramite impianti di raccolta predisposti dal governo o dalle autorità locali.
- Il corretto smaltimento della batteria non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui a tutte le specie viventi
- Per informazioni più dettagliate sui modi di smaltimento di batterie ed accumulatori contattare l'ufficio preposto del comune o il servizio di smaltimento rifiuti locale

Con la presente Datamatic S.p.A. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 2014/53/UE (RED)

NOTA BENE:
• La certificazione CE relativa alla normativa 2014/53/UE è disponibile per il download sul sito www.mediacomeurope.it all'interno della scheda prodotto.
• Imported by Datamatic S.p.A. - Via Agordat, 34 - 20127 - Milano - Italy - www.mediacomeurope.it

Norme di sicurezza ed avvertenze
• Attenzione: prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all'acqua!
• Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide. Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e ripulirlo.
• Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione
• Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
• Non provare a riparare il prodotto da soli onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.

11

• Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.
• Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
• Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altrove.
• Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
• Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente.
• Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
• Il design o l'attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
• Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto
• Ove dotato di batteria, qualora queste non venissero sostituita o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
• Ove dotato di cuffie: un eccessivo volume del suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
• Manomissioni e riparazioni effettuate da società non autorizzate da Mediacom, comporteranno la decadenza automatica della garanzia legale offerta dal produttore o dal venditore. Puoi utilizzare l'assistenza attraverso un Mediacom Service se desideri che il tuo prodotto venga controllato / riparato da un centro di assistenza Mediacom.
• Dimensione della memoria: la memoria a disposizione dell'utente, e visibile nelle impostazioni del telefono, è inferiore alla memoria totale nominale a causa delle partizioni di memoria per l'archiviazione del sistema operativo e dei software utilizzati per le funzioni del telefono. La memoria effettiva a disposizione dell'utente può variare in base alla versione del sistema operativo, alle app installate ed in seguito all'esecuzione degli aggiornamenti di sistema o delle app.

Avvertenze importanti per la ricarica
• Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione e non lasciare in carica per più di 8 ore. In caso contrario la batteria del telefono potrebbe riportare danneggiamenti, surriscaldamento o esplodere.

– ATTENZIONE –
Temperature operative e di conservazione (per device e charger):
Temperatura ambiente di utilizzo : 0° a 35°C
Temperatura ambiente di conservazione : 10° a 35°C
Non lasciare o conservare il dispositivo in auto. Le temperature delle auto parcheggiate eccedono facilmente questo range di temperature causando danneggiamenti gravi o malfunzionamenti. I danni derivanti da utilizzo al di fuori delle soglie di temperatura indicate non saranno considerati coperti dalla garanzia del prodotto.

12